

Produktblad

Radiosändare - SETR2641AM2.x

Produktbeskrivning

En liten och smidig radiosändare med ergonomisk design och två knappar, perfekt för att ha på nyckelknippan för att styra dörrautomatiker, grindar och passersystem, radiosändaren passar lika bra till privata anpassningar i bostäder som i industrimiljöer.

Radiosändarens kommunikation är krypterad med Keeloq® Rolling Code och har 2^{64} kodkombinationer vilket ger den en väldigt hög säkerhet.

Radiosändaren har en LED-diod som indikerar att den skickar en radiosignal.

Finns tillgänglig i flera färger.



.R



.N



.C



.B

Funktioner

- Räckvidd upp till 200 m
- Kryptering: KeeLoq® Rolling Code
- Finns i flera färger
- Smidig att ha på nyckelknippan
- Batteri: 2 x CR2016 Litium



IP20



-20°C till +55°C



RoHS

Teknisk information

Kanaler: 2 kanaler
Räckvidd: Upp till 200m
LED-indikering: Ja
Frekvens: 433.92 MHz
Kryptering: KeeLoq® Rolling Code
Moduleringar: AM/ASK
Kodkombinationer: 2⁶⁴
E.R.P.: 50 ÷ 100 µW
Dimensioner (L x B x H): 61 x 36 x 16mm
Vikt: 20 gr.
Strömförbrukning: 13mA
Batterytyp: 2 x CR2016 Litium
Kapslingsklass: IP20
Temperaturområde: -20°C till +55°C

